

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Original reservedel



Kostnadseffektive originale reservedeler

Oppdag våre ORIGINAL signallamper for trykte kretskort. Disse lampene med OSRAMs pålitelige OEM-kvalitetsfunksjon har et stort produktutvalg og kan brukes til belysning av instrumenter og brytere.

Produkt datablad

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	2352MFX6
Bruk (kategori- og produktsesifikk)	Ekstra lyspære



Elektriske data

Power input	2,13 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	2,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±10 %

Fotometriske data

Lysstrøm	11,8 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Mål og vekt



Diameter	5 mm
Produktvekt	0,74 g
Lengde	17,5 mm

Farger og materialer

Sokkelfarge	Svak grønn
-------------	------------

Levetid

Lifespan B3	1500 h
Lifespan Tc	6000 h

Produkt datablad

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BX8.4d
------------------------------	--------

Egenskaper

Tykkelse på PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Sertifikater og standarder

ECG kategori	-
Godkjenningsmerke - godkjenning	-

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2352MFX6
--------------	----------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321097149	OSRA2352MFX6	-	-	-
4008321097156	OSRA2352MFX6	-	-	-
4008321097149	OSRA2352MFX6	-	-	-

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321097149	ORIGINAL		17 mm x 12 mm x 12 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321097156	ORIGINAL		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	18.29 g
4008321097163	ORIGINAL	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	121.39 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

